

Sense Pro Connect 300x1200



Sense Pro Connect er et energieffektivt LED-panel med smal ramme som gir et moderne og stilrent uttrykk. Panelet har integrert SG Connect-sensor for smart og energieffektiv lysstyring. Sensoren slår på lyset ved bevegelse og slår det av etter et definert tidsrom, noe som gir betydelig energibesparelse. I tillegg har panelet en innebygd dagslyssensor som kan aktiveres for å sikre ønsket lysnivå i rommet til enhver tid. Konfigurasjonen gjøres enkelt via SG Connect Commissioning App, og panelet kan brukes frittstående eller som del av et større system som enkelt kan utvides eller omkonfigureres etter behov. Sense Pro Connect er et allround-panel av høy kvalitet som passer i alle typer miljøer. Det kan monteres i tak med synlige T-skiner uten tilbehør, og i tak med skjulte T-skiner ved bruk av tilbehør.

Sense Pro Connect 300x1200



Galerie de produits et d'environnements





Pour les dimensions des dessins, veuillez consulter les codes de chaque article à la page suivante

Article		Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
	212686	Classe III	Connect	Encastré, Indoor	L1197 x W297 x H11
	Sense Pro Connect 300x1200 Blanc	IP40/IP20		Quick connector	
	3000K Ra>80 Connect	IK06			
	LED				
	SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Directe, Opalprism				
	212687	Classe III	Connect	Encastré, Indoor	L1197 x W297 x H11
	Sense Pro Connect 300x1200 Blanc	IP40/IP20		Quick connector	
	4000K Ra>80 Connect	IK06			
	LED				
	SDCM:3 L80/B20>100,000, L90>50,000 Beam: 110°, Directe, Opalprism				
Alimentation					
	820511	Classe II	Connect	Encastré, Indoor	L201 x W75 x H33
	Connect Driver kit Capteur 25W	IP20		Linect 3 pôles / bornier sans vis	
	700mA Connect				
	25W				
	100,000				
	820512	Classe II	Connect	Encastré, Indoor	L201 x W75 x H33
	Connect Driver kit Capteur 32W	IP20		Linect 3 pôles / bornier sans vis	
	900mA Connect				
	32W				
	100,000				
Accessoires					
	212170				L2000
	Sense 2m Kit suspension				
	8246094364				L270 x W75 x H35
	Boîtier d'éclairage de secours On-Off/Coupure de phase / EM Selvtest, Secours 3 heures				