

# Sense Basic 300x600



Le panneau LED Sense Basic 300 x 600 convient parfaitement aux nouvelles installations et aux projets de rénovation. Il peut remplacer directement les luminaires 2x14W T5 et 2x18W T8. Malgré son épaisseur de seulement 35 mm, il est composé d'un boîtier en acier léger et se base sur le rétroéclairage. Optique frontale à micro-prismes en PMMA non jaunissante de haute qualité. Installation facile sans outils.

# Sense Basic 300x600



## Galerie de produits et d'environnements



| Article   | Protection       | Convertisseurs | Montage/Connexion                 | Dimensions          |
|---|------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>3000K</b>  |                  |                |                                   |                     |
|  212146      | <b>Classe II</b> | Non dimmable   | Intérieur                         | L595 x W295 x H36 x |
| <b>Sense Basic 300x600 Blanc 2180lm</b>   | <b>IP20</b>      |                | Linect 3 pôles / bornier sans vis | D36                 |
| <b>3000K Ra&gt;80 Non dimmable</b>  | <b>IK06</b>      |                |                                   |                     |
| <b>20W LED</b>  |                  |                |                                   |                     |
| 109 lm/W SDCM:3   |                  |                |                                   |                     |
| L80/B20>100,000   |                  |                |                                   |                     |
| Directe, Opalprism  |                  |                |                                   |                     |
| <b>4000K</b>  |                  |                |                                   |                     |
|  212147      | <b>Classe II</b> | Non dimmable   | Intérieur                         | L595 x W295 x H36 x |
| <b>Sense Basic 300x600 Blanc 2220lm</b>   | <b>IP20</b>      |                | Linect 3 pôles / bornier sans vis | D36                 |
| <b>4000K Ra&gt;80 Non dimmable</b>  | <b>IK06</b>      |                |                                   |                     |
| <b>20W LED</b>  |                  |                |                                   |                     |
| 111 lm/W SDCM:3   |                  |                |                                   |                     |
| L80/B20>100,000   |                  |                |                                   |                     |
| Directe, Opalprism  |                  |                |                                   |                     |
| <b>Accessoires</b>  |                  |                |                                   |                     |
|  8246094364 |                  |                |                                   | L270 x W75 x H35    |
| <b>Boîtier d'éclairage de secours On-Off/Coupure de phase / EM Selvtest, Secours 3 heures</b> |                  |                |                                   |                     |
|  8246094500 |                  |                |                                   | L270 x W75 x H35    |
| <b>Boîtier d'éclairage de secours Driver DALI / EM DALI/Self test, Secours 3 heures</b>       |                  |                |                                   |                     |