

## Sense Driver Wit 3000lm 25W 700mA Faseafsnijding

Artikelcode: 820490  
 EAN: 7021988204900  
 Vervangt: 820080



### Elektrisch

Wattage: 25W  
 System wattage: 25W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechniek

levensduur: 100,000

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding  
 Driver: 700mA

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Kunststof  
 Kleur: Wit

### Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen  
 Kabel: Kabel 2m  
 Aansluiting: Incl. snoer en stekker

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 108  
 Breedte (mm) W: 53  
 Hoogte (mm) H: 30  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.384 / 0.32

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 330 x 100 x 45



| Sense Panels & Driver Kits        |    |       |     |  |   |   |   |  |  |
|-----------------------------------|----|-------|-----|--|---|---|---|--|--|
|                                   | CU | CU/CA | BA  | SENSE 3000lm<br>3000lm 413<br>PHASE DIM<br>(700mA) | SENSE 4000lm<br>4000lm 413<br>NON DIM<br>(1400mA) | SENSE 5000lm<br>5000lm 413<br>NON DIM<br>(1400mA) | SENSE 3000lm<br>3000lm 413<br>DALI<br>(700mA) | SENSE 4000lm<br>4000lm 413<br>DALI<br>(1400mA) | SENSE 5000lm<br>5000lm 413<br>DALI<br>(1400mA) |
| SENSE OPAL 3-4000lm<br>LED 3000K  | 80 | 3     | 110 | 2750lm UGR<22<br>21W/1296mW                        | 4000lm UGR<22<br>31.2W/1275mW                     | +   | 2750lm UGR<22<br>21W/1296mW                   | 4000lm UGR<22<br>31.2W/1275mW                  | +  |
| SENSE OPAL 3-4000lm<br>LED 4000K  | 80 | 3     | 110 | 2650lm UGR<22<br>21W/1135mW                        | 3900lm UGR<22<br>31.5W/1350mW                     | +   | 2650lm UGR<22<br>21W/1135mW                   | 3900lm UGR<22<br>31.5W/1350mW                  | +  |
| SENSE OPAL 3000lm<br>LED 3000K    | 80 | 3     | 110 | 2650lm UGR<22<br>21W/1135mW                        | 3900lm UGR<22<br>31.5W/1350mW                     | +   | 2650lm UGR<22<br>21W/1135mW                   | 3900lm UGR<22<br>31.5W/1350mW                  | +  |
| SENSE OPAL 3000lm<br>LED 4000K    | 80 | 3     | 110 | 2750lm UGR<22<br>21W/1296mW                        | 4000lm UGR<22<br>31.2W/1275mW                     | +   | 2750lm UGR<22<br>21W/1296mW                   | 4000lm UGR<22<br>31.2W/1275mW                  | +  |
| SENSE PRISM 3-4000lm<br>LED 3000K | 80 | 3     | 90  | 2650lm UGR<17<br>21W/1135mW                        | 3900lm UGR<19<br>31.5W/1350mW                     | +   | 2650lm UGR<17<br>21W/1135mW                   | 3900lm UGR<19<br>31.5W/1350mW                  | +  |
| SENSE PRISM 3-4000lm<br>LED 4000K | 80 | 3     | 90  | 2750lm UGR<17<br>21W/1296mW                        | 4000lm UGR<19<br>31.5W/1350mW                     | +   | 2750lm UGR<17<br>21W/1296mW                   | 4000lm UGR<19<br>31.5W/1350mW                  | +  |
| SENSE PRISM 3000lm<br>LED 3000K   | 80 | 3     | 90  | 2650lm UGR<17<br>21W/1135mW                        | 3900lm UGR<19<br>31.5W/1350mW                     | +   | 2650lm UGR<17<br>21W/1135mW                   | 3900lm UGR<19<br>31.5W/1350mW                  | +  |
| SENSE PRISM 3000lm<br>LED 4000K   | 80 | 3     | 90  | 2750lm UGR<17<br>21W/1296mW                        | 4000lm UGR<19<br>31.5W/1350mW                     | +   | 2750lm UGR<17<br>21W/1296mW                   | 4000lm UGR<19<br>31.5W/1350mW                  | +  |

Below efficiency calculations are incl. driver  
 Incl. driver: 7-14% loss depending on driver



7 0 2 1 9 8 8 2 0 4 9 0 0