



Etne er et perfekt valg for boder, hobbyrom og korridorer, og gir godt lys og en bred lysfordeling. Enkel montering direkte i taket eller på takboksen, med skrueløse rekkeklemmer som kan kobles i sløyfe, og klargjort for skjult eller åpent anlegg. Utstyrt med PIR-sensor slår Etne på lyset ved bevegelse og slår seg av etter et forhåndsvalgt tidsrom, og bidrar dermed til energibesparelse. Sensoren registrerer ikke bevegelse gjennom vegger eller dører. PIR-sensoren har også en justerbar dagslyssensor som bare slår på lyset når det er mørkt. Etne med PIR-sensor kan fungere som en master som styrer opptil ti andre armaturer (slaver).

Etne



Produkt- og miljøbilder



Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3307365 Etne Hvit 790lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar 10W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 114°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK07	Ikke dimbar	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø220 x H50
 3307366 Etne Hvit 790lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 10W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 114°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK07	PIR Sensor	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø220 x H59
 3314341 Etne Hvit 820lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar 10W LED 82 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 114°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK07	Ikke dimbar	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø220 x H50
 3314342 Etne Hvit 820lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 10W LED 82 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 114°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK07	PIR Sensor	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø220 x H59