



Etne giver godt lys med en bred lysfordeling og er derfor det perfekte valg til opbevaringslokaler, hobbyrum og korridorer. Nem installation direkte på loftet eller i loftboksen med klemmerækker, der kan sløjfeforbindes, og forberedt til skjult eller synlig kabelføring. Etne med PIR-sensor tænder lyset, når der registreres bevægelse, og slukker det igen efter en selvvalgt periode, hvilket sparer strøm. Sensoren registrerer ikke bevægelser gennem vægge eller døre. PIR-sensoren er også udstyret med justerbar dagslyssensor, så lyset kun tændes, når det er mørkt. Etne med PIR-sensor kan fungere som master, der kontrollerer op til ti andre armaturer (slaver).

Etne



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021981430900 Etne Hvid 790lm 3000K Ra>80 On/Off 10W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 114°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK07	On/Off	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø220 x H50
 7021981430917 Etne Hvid 790lm 3000K Ra>80 PIR Sensor 10W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 114°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK07	PIR Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø220 x H59
 7021981430948 Etne Hvid 820lm 4000K Ra>80 On/Off 10W LED 82 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 114°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK07	On/Off	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø220 x H50
 7021981430955 Etne Hvid 820lm 4000K Ra>80 PIR Sensor 10W LED 82 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Beam: 114°, Direkte, Opal	Klasse II IP20 IK07	PIR Sensor	Påbygget, Indoor Klemmerække	Ø220 x H59